



## ENERGY 650 START 230-400V 12-24V



### Panoramica

#### ENERGY 650 START 230-400V 12-24V

cod. 829385

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- temporizzatore per la carica rapida
- comando a distanza
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



3 PH 230V-400V



TRATTORE



VAN



COMANDI A DISTANZA



FURGONE



MARCATURA CE



AUTO



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE EAC



BARCA

### Dati tecnici



CODICE 829385



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 100 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 5



TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V



CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 80 A



DIMENSIONI 36,5 x 46 x 75,5 cm



## ENERGY 650 START 230-400V 12-24V

 F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	 A <sub>1V/C</sub>	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 640 A	 kg	PESO 38 kg
 P <sub>CHARGE</sub>	POTENZA DI CARICA 2,5 KW	 A <sub>START MAX</sub>	CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 1000 A	 BAR CODE	CODICE EAN 800489774452 0
 P <sub>START</sub>	POTENZA DI AVVIAMENTO 20 KW	 C <sub>MIN</sub>	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 A		PEZZI / PALLET 9 pz/pallet
	TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	 C <sub>MAX</sub>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 1600 / 800 Ah		PEZZI / PALLET - B 6 pz/pallet B

### Accessori in dotazione

COMANDO A DISTANZA 6 M - 123993